

# SUPER MINIBOOSTER



**BAT/47872**

**Abmessungen:** 21 x 17,5 x 15,2 cm  
**Gewicht:** 5,2 kg

## NEUE EIGENSCHAFTEN

- 2 ON/OFF Schalter
- Spannungsmesser
- 2 USB-Anschlüsse
- 12-V-DC Ausgänge + Kabel mit Zigarettenanzünder Ausgangsbuchse
- 12-V-DC-Ladegerät
- 2 Klemmenabdeckungen, um möglichen Kurzschluss zu vermeiden

## SPEZIFIKATIONEN

- **Abmessungen:** 121 cm (Länge) x 17,5 cm (Breite) x 15,2 cm (Höhe)
- **Gewicht:** 5,2 kg
- **Digitales Messgerät:** Display Spannung 3 – 30 Spannung ( DC )
- **LED Leuchten:** Zwei helle LED Leuchten
  - Um unter der Motorhaube beim Anschluss des Super MiniBooster Licht zu spenden
  - Nutzung als Warnung/SOS-Signal
- **Ausgang:** 12 V (DC) / Max.: 10 A & 5 V USB / Max.: 2 A
- **Instant Max. Strom:** 1200 Ampère
- **Ladeeingang:** (1). AC 100 - 240 V Adapter, 50/60 Hz, UL, CE, PSE (2). DC 12 V Ladegerät
- **Wiederaufladbare Batterie:** Säurebatterie DC 12 V / 14 Ah
- **Fahrzeugsbereich:** 4/6/V6/V8 Zylinder Benzinfahrzeuge bis 6,5 l und bis 2,5 l bis 3,0 l Dieselfahrzeuge

**NO-TRON**  
**SuperMiniBooster®**

**Super MiniBooster**  
*Der weltweit kleinste Booster!*

## EIGENSCHAFTEN

- Der weltweit kleinste und leichteste Super-Mini-Booster. Für plötzlich stark entladene Batterien. Dieses neue Produkt wiegt nur 4,9 kg. Beansprucht nur wenig Lagerplatz. Für jedermann leicht zu handhaben.
- Das Produkt kann einen Motor auch bei leerer Batterie und ohne die Hilfe eines anderen Motors sofort starten. Diese neueste Fassung des Super MiniBooster bringt auch bei sehr kaltem Wetter optimale Leistung. Kraftvolle 1200 Ampere erwecken den Motor bis 4500 cc 12 V eines Benzin- oder Dieselfahrzeugs wieder zum Leben. Verbinden Sie zwei Super MiniBooster miteinander, verdoppelt sich die Leistung auf 2400 Ampere und können sogar 24-V-Diesel-Lkw wieder gestartet werden.
- Der Booster verhindert schädliche Einwirkungen auf das Computersystem oder stellt digitale Daten beim Neustart des Motors auf 0 zurück. Wenn man einen Motor verwendet, um einen anderen zu starten, wird dabei häufig das Computersystem des Motors beschädigt oder die ursprünglichen Aufzeichnungen werden aufgrund des momentanen Risikos und des Spannungsabfalls auf Null gestellt.
- Der automatische Kontrollkreislauf des Produktes schaltet den vollständig geladenen Super-Mini-Booster automatisch aus und verlängert damit die Lebensdauer des Produktes. Der Booster kann jederzeit aufgeladen werden. Lange Ladezeiten schaden dem Produkt nicht.
- Der Super MiniBooster besitzt Schutzelemente aus Kunststoff und ist gegen Kurzschlüsse gesichert. Diese neueste Fassung des Super MiniBooster befindet sich in einem zusätzlichen Schutzgehäuse aus Kunststoff. Die Kabel sind außerdem länger und dicker.
- Das Produkt ist mit zwei starken LED-Leuchten versehen, um Licht in der Dunkelheit zu geben.

## ZUBEHÖR

Der Super MiniBooster wird mit einem AC 100 – 240 V-12 V Ladeadapter für den Hausgebrauch geliefert sowie einem DC-12-V-Ladegerät, um den Super MiniBooster über den 12-V-Zigarettenanzünder in Ihrem Auto, Boot, Allradwagen oder Campingwagen zu laden. Deswegen ist Ihr Super MiniBooster immer hundertprozentig einsatzbereit, wenn Sie unterwegs sind.

Der 12-V-DC-Jack-2.1 mm-Ausgang mit einem 12-V-DC-Ausgangskabel bietet mehrere Möglichkeiten: Aufladen des Mobiltelefons, Spotlight mit Energie versorgen, tragbarer 12-V-Luftkompressor, 12-V-Wasserkocher, 12-V-Föhn, 12-V-DVD-Spieler betreiben. Mit einem Inverter von DC 12 V nach AC 240 V können Sie die Batterie Ihres Notebooks aufladen – für den Super MiniBooster gibt es viele Einsatzmöglichkeiten.